

MUSILAND MU2 HP-AMP

TYPE-C 高清 DSD 解码耳放线

TYPE-C 转 3.5mm 耳机转接线

使用说明书及合格证

MU2 HP-AMP 是针对手机、平板、笔记本电脑等支持 UAC 音频设备的智能主机，设计的高保真数字耳机放大器，具备完整的 USB2.0 高速音频控制器、高精度音频时钟发生和管理器、130dB 动态率的高级 DAC、大功率耳机放大器。智能主机使用 TYPE-C 接口，通过 USB 输入数字音频信号到 MU2，内部进行独立的解码和放大，然后通过 3.5mm 3 段通用耳机插座输出，来驱动耳机。

MU2 HP-AMP 不具备任何模拟输入接口，通过本产品输出的声音，都是 **MU2 HP-AMP** 独立解码、放大而来；**MU2 HP-AMP** 并不会、也不能对手机自身的模拟音频信号进行任何形式的转发和输出。如果主机搭配不同播放软件，在 **MU2 HP-AMP** 上听到不同音质的声音，则是由于播放软件的差异导致发送到 **MU2 HP-AMP** 的数字音频信号的不同而导致的差异。

MU2 HP-AMP 使用了先进的集成电路和制程工艺，具备超高的集成度，在微小的空间，实现了完整的高清数字耳机放大器，并支持高达 32Bit/384kHz 的高清音频规格和 DSD 硬件解码。

为了适应大多数智能主机设备，**MU2 HP-AMP** 设计了硬件音量按键和音量保存功能。同时，**MU2 HP-AMP** 具有 4 种放大增益调节，以便在搭配不同阻抗和灵敏度的耳塞/耳机时，有效降低数字音量带来的音质损失。

SuperCLK110 用于 44.1 和 48 倍数的高精度双频时钟产生，并将随机相位噪声抖动降低到 2ps 以下，搭配 SuperDSP230，可在全规格音频播放时，都具备稳重、宽松、顺滑、耐听、细腻、并富有音乐味的声音。

一、产品亮点和规格参数：

- USB2.0 高速接口，标准 UAC2.0 音频设备
- SuperCLK110，产生 44.1/48 倍数精准双音频时钟
- 耳机输出功率 2 x 80mW/32 欧姆
- 耳机输出瞬态电流可达 300mA
- 支持 DSD64 和 DSD128 硬件解码播放
- 4 级放大增益调节：0.5V、1V、1.4V、1.7V RMS
- 宽松、顺滑、耐听、并富有音乐味的声音
- 支持 16、24、32Bit，44.1、48、88.2、96、176.4、192、352.8、384kHz 全采样率的 PCM 播放
- MUSILAND Audio Labs 定制版 CS43130M，总谐波失真低于-120dB (0.0001%)，立体声分离度全频段大于 110dB
- 先进工艺、高集成度的 SuperDSP230 音频控制器
- 高达 130dB 的动态率 (DNR) 和信噪比 (SNR)
- 可驱动 300 欧姆耳机
- 智能阻抗适配，支持 1.7V RMS 线路输出
- 超级同步技术，同步播放，无损害音质的 SRC
- 所有规格的音频播放，功耗均低于 100mA
- 附带转接头，可以直接在电脑上使用

二、按键和指示灯

MU2 HP-AMP 有 3 个按键，+、-、M 和 1 个红色指示灯。+ 键：音量增大；- 键：音量减小。

M 键：功能按键，短按切换 PCM 和 DSD 模式，同时进行音量和放大增益参数保存；长按切换放大增益，每长按 1 次，模拟输出的放大增益将在 0.5V、1V、1.4V、1.7V RMS 这 4 个级别之间顺序切换。

指示灯：长亮表示当前处于 PCM 模式，闪烁表示当前处于 DSD 模式。

重要提示：为了降低整机功耗，**MU2 HP-AMP** 并没有对播放的数据进行实时 PCM 或者 DSD 的判断，所以，必须手动设置正确的播放模式，如果播放的文件是 PCM 则设置为 PCM 模式；如果播放的文件是 DSD 则设置为 DSD 模式。设置错误不会造成 **MU2 HP-AMP** 的损坏，但可能会无声或者有噪声产生。在进行 PCM 和 DSD 模式的切换时，整个 **MU2 HP-AMP** 内部的软件会重新加载和运行，此过程中与主机的连接会有短暂的中断。

数据保存: 只有在按下 M 键后进行, 所以, 建议短按 M 键进行数据保存后, 再把 **MU2 HP-AMP** 和主机断开。**MU2 HP-AMP** 每次开机默认均是 PCM 模式, 工作模式并不会保存。

三、在手机上使用

将 **MU2 HP-AMP** 连接到手机 (IPHONE 需要官方相机套件进行转接), 绝大多数手机将自动识别成 USB 音频设备, 并自动切换手机的音频输出到本产品上。有少数手机需要在系统设置中手动打开 USB OTG 功能。有部分手机, 则需要专门的音频播放软件, 才能使用 USB 音频设备播放, 例如: USB AUDIO PLAYER PRO 等。DSD 硬件解码播放, 同样需要类似上述的播放软件, 并设置为 DOP (DSD Over PCM) 播放。

由于不同的手机, 所集成的 UAC2.0 驱动完整度不同, 支持的采样率规格可能会有所不同。有些手机或者播放软件, 会自动把数据进行 SRC 成特定频率后, 发送给 USB 音频设备, 因此, 不同的播放软件, 播放效果可能会不同, 这并不受 **MU2 HP-AMP** 自身而决定, 而是由手机或者播放软件来决定的。为了达到最佳的播放音质, 强烈建议使用 USB AUDIO PLAYER PRO 等专业的播放软件进行播放。

四、在电脑上使用

将 **MU2 HP-AMP** 通过附带的 USB-A 转 TYPE-C 转接头连接到电脑 USB 口, Windows 10 (1703 以上版本)、LINUX、MAC 等操作系统的台式机、笔记本电脑, 均集成了 UAC2.0 的驱动, 在这些电脑上都能即插即用。有些电脑需手动设置本产品为系统默认播放设备。DSD 硬件解码需要使用 Foobar2000 等软件通过 WASAPI 通道播放。

同样, 播放软件不同, 发送到 **MU2 HP-AMP** 的数字音频数据会有差异, 所以, 推荐使用 Foobar2000 等专业的播放软件, 并通过 WASAPI 通道进行播放, 达到最佳的播放音质。

五、特别提示

MU2 HP-AMP 输出功率较大, 在播放音乐前, 一定! 一定! 一定! 要先调小输出音量, 避免对听力造成损伤。由于本产品内部有集成电路, 且没有防水设计, 所以应避免在户外雨淋或者浴室等高湿度环境下使用。冬季气温低于 0°C 时, 应避免在户外将本产品暴露在空气中, 以免连接线或者内部元件冻结, 造成产品损伤。使用中, 应避免大力的拉扯本产品的连接线。

质量保证及合格证:

非人为损坏, 本产品除港澳台以外的中国大陆提供三个月包换, 一年维修的免费质保服务。质保期以购买日期算起, 无有效购买日期凭证, 则以出厂日期为准。

产品使用问题, 请到乐之邦论坛发帖咨询: forum.musiland.cn, 售后问题, 请扫描本说明书顶上的二维码, 加乐之邦官方微信公众号人工咨询。

经销商:

购买日期:

本产品经出厂检验, 符合国家和乐之邦企业相关标准, 准予出厂销售, 提供国家三包规定内的免费质保服务。乐之邦授权经销商提供质保服务, 如有质保需要, 请联系销售给您产品的销售商。

本文档中所涉及的商标, 均归其商标所有人。本文档所描述的产品规格, 可能会随着产品改进而产生变化, 具体详情, 请以产品本身为准, 规格如有变动, 恕不另行通知。